



Oxi BD

Ricevitore ad innesto, bidirezionale, con le funzionalità del sistema Opera.

Oxi BD è compatibile con tutte le centrali di comando Nice dotate di connettore SM, consente quindi di rendere bidirezionali anche le automazioni Nice preesistenti.

Design ergonomico

Posizione agevole e pratica all'utilizzo dei connettori per l'antenna, del tasto e del Led per la programmazione.

Massima flessibilità

Memorizzano fino a 750 trasmettitori bidirezionali o 1024 trasmettitori monodirezionali. I ricevitori Oxi BD possono essere usati come ripetitori di segnale aumentando la distanza di funzionamento tra trasmettitori e altri ricevitori bidirezionali Nice.

Facile da installare

Il ricevitore plug-in bidirezionale Oxi BD è progettato per semplificare l'installazione. Basta semplicemente rimuovere il vecchio ricevitore uni-direzionale dalla centralina di controllo e sostituirlo con il nuovo Oxi BD.

Compatibile con le precedenti versioni delle riceventi ad innesto e esterne Nice in modalità monodirezionale a rolling code.

Caratteristiche tecniche

Frequenza ricezione

433,92 MHz

Frequenza trasmissione

433,92 MHz (solo BD)

Impedenza ingresso

50 Ohm

Sensibilità

-108 dBm

Decodifica

BD, O-Code, FloR, TTS, Flo, Smilo)

Numero di canali

4 (su connettore "SM" ad innesto)

Alimentazione

5 Vdc

Assorbimento

50 mA (max)

Grado di protezione

IP 30

Dimensioni/Peso

49,5x18x41,9 h mm / 22 g

Pz./Conf. 1

* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa frequenza e dalla posizione dell'antenna radio dell'impianto.