



# Oxi BD

**Receptor enchufable, bidireccional,  
con las funciones del sistema Opera.**

Oxi BD es compatible con todas las centrales de mando Nice, equipadas con el conector SM y permite, por consiguiente, transformar los automatismos Nice existentes en bidireccionales.

## Diseño ergonómico

Posición accesible y práctica para el uso de los conectores para la antena, del botón y del Led para la programación.

## Máxima flexibilidad

Memorizan un máximo de 750 transmisores bidireccionales o de 1024 transmisores monodireccionales. Los receptores Oxi BD se pueden usar como repetidores de señal para aumentar la distancia de funcionamiento entre transmisores y otros receptores bidireccionales Nice.

## Instalación sencilla

El receptor plug-in bidireccional Oxi BD se ha diseñado para simplificar la instalación. Solo hay que quitar el receptor unidireccional antiguo de la central de control y sustituirlo por el nuevo Oxi BD.

Compatible con las versiones precedentes de los receptores enchufables y externos Nice en el modo monodireccional con rolling code.

## Características técnicas

### Frecuencia de recepción

433,92 MHz

### Frecuencia de transmisión

433,92 MHz (solo BD)

### Impedancia entrada

50 Ohmios

### Sensibilidad

-108 dBm

### Descodificación

BD, O-Code, FloR, TTS, Flo, Smilo

### Número de canales

4 (en conector «SM» enchufable)

### Alimentación

5 Vdc

### Absorción

50 mA (máx.)

### Grado de protección

IP 30

### Dimensiones/Peso

49,5x18x41,9 h mm / 22 g

### Uds./Paq. 1

\*El alcance de los transmisores y la capacidad de recepción de los receptores pueden estar influenciados por posibles equipos en funcionamiento en la zona con la misma frecuencia y por la posición de la antena radio del sistema.